

EP450™ Rádio Portátil

Industrial

BENEFÍCIOS

64 Canais

Organize suas equipes de trabalho em vários grupos de conversação individuais. Uma ferramenta ideal para operações complexas nas quais a comunicação entre equipes diferentes é essencial.

Visor Alfanumérico de 8 Caracteres

Com ícones fáceis de compreender, oferece informação sobre o estado das funções tais como varredura, potência alta / baixa e força do sinal recebido.

Varredura de Dupla Prioridade

Utilize a varredura de atividades no canal prioritário mais freqüente para evitar perder informação vital. Use esta função para situações onde necessite supervisionar um ou dois grupos de trabalho com maior freqüência.

Transmissão Interna Ativada por Voz (VOX)

Com ajuda de um acessório apropriado, você pode falar e escutar pelo rádio sem ter que usar as mãos. Não interrompa suas tarefas, economize tempo e seja mais produtivo.

Inibição Seletiva do Rádio

Seu rádio está equipado com uma característica de segurança que lhe permite, de tempos em tempos, rastrear unidades inoperantes quando um sinal de inibição é enviado da estação base. Esta característica é normalmente utilizada para os rádios desativados, no caso de roubo ou por razões de controle do sistema. Quando o rádio for localizado pela estação base, todos os controles ficarão fora de serviço com exceção do botão Liga/Desliga.

PTT-ID (envio/recepção)

Você otimiza seu tempo identificando rapidamente os usuários dos rádios.

FUNÇÕES

- 64 Canais
- 4 Botões Programáveis
- CSQ / PL / DPL / inv-DPL
- Bloqueio de Canal Ocupado
- Canal Exclusivo de Recepção
- Compressão de Voz (X-Pand™)
- Transmissão Interna Ativada por Voz (VOX)
- Teclado Completo (3 x 4)
- Visor de 8 Caracteres
- Eliminação de Canal Ruidoso
- Limitador de Tempo de Transmissão
- Repetidor / Comunicação Direta
- Varredura de Dupla Prioridade
- Sinalização MDC-1200
 - PTT-ID (envio / recepção)
 - Verificação do Rádio (recepção)
 - Inibição Seletiva do Rádio (recepção)
- Sinalização Quik-Call II
 - Alerta de Chamada (envio / recepção)
 - Chamada Seletiva (envio / recepção)
- Sinalização DTMF
 - PTT-ID (envio)
 - Alerta de Chamada (envio)
 - Chamada Seletiva (envio)
- Porta para Placas Opcionais

ACESSÓRIOS

Para otimizar o funcionamento de seus rádios, a Motorola conta com uma ampla gama de Acessórios Originais que lhe permite satisfazer cada uma de suas necessidades de comunicação. Os Acessórios Originais Motorola são desenvolvidos cuidando de cada detalhe, para lhe assegurar, efetividade e durabilidade.



75 anos de compromisso. A Motorola continua construindo sólidas relações com seus clientes, baseadas na experiência e qualidade tecnológica.

Uma empresa líder, que oferece novas soluções de comunicação e informação. Soluções confiáveis desenhadas por encomenda que lhe permitirão aumentar o desempenho de suas operações e satisfazer cada uma das necessidades do seu negócio.

O rádio Portátil EP540 possui várias opções e características que destacam seu desempenho: 64 canais, visor alfanumérico de 8 caracteres, várias faixas de freqüência PL/DPL, VOX integrada e múltiplas opções de baterias.

EP450™ RÁDIO PORTÁTIL COM VISOR

GERAL	VHF	UHF
Dimensões	Largura x Profundidade x Altura 130.5 mm x 62 mm x 45 mm (5.12 in. x 2.44 in. x 1.77 in.)	
Peso (bateria padrão de Íon-Lítio)	397g	
Ciclo de Vida Médio de Duração da 5/5/90* (bateria alto potência de Íon-Lítio)	17 horas (baixa potência) / 12 horas (alto potência)	
Números de Modelo	136-162 MHz LAH65JDH9AA4_N 146-174 MHz LAH65KDH9AA4_N	403-440 MHz LAH65QDH9AA4_N 438-470 MHz LAH65RDH9AA4_N 465-495 MHz LAH65SDH9AA4_N 490-527 MHz LAH65TDH9AA4_N
Faixa de Frequência / Aprovação da FCC	136-162 MHz / ABZ99FT3039 146-174 MHz / ABZ99FT3045	403-440 MHz / ABZ99FT4057 438-470 MHz / ABZ99FT4056 465-495 MHz / ABZ99FT4058 490-527 MHz
Espaçamento de Canais	12.5 / 20 / 25 kHz	
Varição de Temperatura	-30° a 60°C	
Estabilidade de Frequência	±2.5 ppm	


* 5% recepção, 5% transmissão, 90% aguardando (em standby)

TRANSMISSOR	VHF	UHF	RECEPTOR	VHF	UHF
Saída de Potência			Sensibilidade (12dB SINAD) (típico)	0.25 µV	
Potência Alta	5 W	4 W	Intermodulação	-70 dB	
Potência Baixa	1 W	1 W	Selectividade	-70 dB @ 25 kHz / -60 dB @ 12.5 kHz	
Emissões Conduzidas/ Irrradiadas	-36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz		Rejeição de Espúrias	-75 dB	
Zumbido e Ruído FM	-45 dB @ 25 kHz / -40 dB @ 12.5 kHz		Rejeição de Imagem e 1/2 IF	-70 dB	
Limite de Modulação	± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ±5 kHz @ 25 kHz		Saída de Áudio com Distorção <5% (7.5V / temperatura ambiente)	500 mW	
Resposta de Áudio (0.3 – 3 kHz)	+1, -3dB		Distorção de Áudio	5%	
Distorção de Áudio	<3%		Zumbido e Ruído	-45 dB @ 25 kHz / -40 dB @ 12.5 kHz	
			Emissões de Espúrias Conduzidas	-57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz	

PADRÕES MILITARES Aplicáveis MIL-STD	810C	810D	810E	810F				
	Métodos	Procedimentos	Métodos	Procedimentos	Métodos	Procedimentos	Métodos	Procedimentos
Baixa Pressão	500.1	1	500.2	2	500.3	2	500.4	1
Alta Temperatura	501.1	1,2	501.2	1,2	501.3	1,2	500.4	1,2
Baja Temperatura	502.1	1	502.2	1,2	502.3	1,2	500.4	1,2
Choque de Temperatura	503.1	1	503.2	1	503.3	1	500.4	1
Radiação Solar	505.1	1	505.2	1	505.3	1	500.4	1
Chuva	506.1	1,2	506.2	1,2	506.3	1,2	500.4	1
Umidade	507.1	2	507.2	2,3	507.3	2,3	500.4	3
Maresia	509.1	1	509.2	1	509.3	1	500.4	1
Poeira	510.1	1	510.2	1	510.3	1	500.4	1
Vibração	514.2	8,10	514.3	1	514.4	1	500.5	1
Choque	516.2	1,2,5	516.3	1,4	516.4	1,4	500.5	1

Especificações sujeitas a alterações sem aviso. Todas as Especificações e Métodos Eléctricos se referem aos padrões EIA/TIA 603.

 Teste de Vida Acelerado da Motorola

 Padrões Militares MIL-SPECS 810 C, D, E, F

 Atende Padrão IP54

Contate seu Representante Motorola para maiores informações.



motorola.com/radiosolutions

MOTOROLA e o logo estilizado M são marcas registradas no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos. Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos donos. © Motorola, Inc. 2005
LP-P450KP-PS REV 11/05